

## CDJ-100S



### CD-Spieler

Der CDJ-100S eröffnet dem Home- und Nachwuchs-DJ das weite Experimentierfeld der Vielseitigkeit des digitalen Formates. Die Basis für die Entdeckung neuer Ebenen der Kreativität. Zum üben und zur Entwicklung ihres eigenen Stills können DJs mit den zahlreichen Möglichkeiten dieser Maschine Sounds kreieren und remixen. Zum Beispiel mit der integrierten Digital Jog-Break-Funktion, die drei verschiedene Effekt-Tasten (Jet, Zip, Wah) zum Remixen bietet. Das Jog Wheel verfügt über alle Standardfunktionen eines Pioneer CDJ-Spielers. Playing Address zeigt die verbleibende und die bereits gespielte Zeit eines Tracks als Balkendiagramm. Die Balkenlänge zeigt den aktuellen Spielstand an. Das Blinken der Balken warnt den DJ, dass der Track bald zuende ist. Dieses Einstiegs-Deck ist ideal für Bedroom-DJs, die die weitreichenden Möglichkeiten der CD-Technologie erfahren möchten.

<b>Performance Control</b>	CDJ-100S
Schnellstart	ja
<b>Speicher</b>	CDJ-100S
Shock-Proof	ja
<b>CD Control</b>	CDJ-100S
Jog Dial Größe	100,0 mm
Jog Dial Typ	Sensitive Jog Dial
Jog Modi	CDJ mode
Pitch Bend	ja
Fader Start/Back Cue Start	ja
Relay Play	ja
<b>Tempo</b>	CDJ-100S
Master Tempo	ja
Tempo Control Steps	0,1% at +/-10%
Tempo Control Ranges (CD)	+/-10% or +10/-16%
Front Slot-In	ja
<b>Cue Funktionen</b>	CDJ-100S
Auto Cue	ja

Manual Cue	ja
Real Time Cue	ja
Cue Point Sampler	ja
<b>Display</b>	CDJ-100S
Display	ja
Abspiel-Adresse	ja
<b>Allgemein</b>	CDJ-100S
Anti Vibration	ja
Analogausgang	1 Stereo RCA
CD-Größen	12 & 8cm CDs
Discformat	CD, CD-R
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Bedienungsanleitung, Stereo Chinch-Kabel, Steuerungskabel, Eject Pin
<b>Technische Daten</b>	CDJ-100S
Frequenzgang	4 Hz - 20 KHz
Signal/Rauschabstand	96 dB oder mehr (EIAJ)
Audio Ausgangspegel	2
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Maße (B x H x T)	217 x 91 x 297 mm
Gewicht	2.2 kg