



4-Kanal Performance Mixer

Vollgepackt mit starken Effekten und Sampling- Funktionen ist der DJM-600-S die Nummer eins im Markt.

Dank seines kompakten Formates und seiner Vorhöreigenschaften wie Headphone Mix Level Monitor ist dieses Gerät ideal für Clubs. Mit der breiten Palette von Beat Effekten, der Auto BPM-Funktion und seinem Channel-und Cross-Fader bringt der DJ noch spektakulärere Mixes in sein Set.

Der DJM-600 dient auch als Sampler mit Aufnahme-und Abspielmodus. Hierbei kann der DJ bis zu acht Sekunden aufnehmen und das Sample entweder manuell oder mit Auto Loop Play nahtlos und immer wieder einloopen. Mit Stretch Play kann das Tempo eines Samples verändert werden. Für jeden DJ, der ernsthafte Ambitionen hat bei den Besten mitzumixen, gibt es keine andere Wahl als den DJM-600. Verfügbar in schwarz und silber (DJM-600-S).

Channels	DJM-600
No. of Channels	4
Channel EQ	3 Band
EQ Range	-26 ~ +12 dB
Level MeterType	Individuell
Level Meter Size	15 Segment
Input	DJM-600
CD/LINE Input	5
PHONO Input	3
MIC Input (XLR)	1
MIC Input (1/4 inch Phone)	1
RETURN (1/4 inch Phone)	1
Output	DJM-600
Master Output (XLR)	1
Master Output (RCA)	1
Booth Output (RCA)	1
Rec Out (RCA)	1
Send (1/4 inch Phone)	1
Master	DJM-600
Master Balance	ja
Stereo/Mono Switch	ja

Master Out Attenuator	ja
Cross Fader	DJM-600
Assignable	ja
Field Replaceable	ja
Monitoring	DJM-600
Booth Monitor	ja
Cue Type	3
Effect/Sampler	DJM-600
Beat Effect	8
Auto BPM Counter	ja
Direct Beat Select	ja
Effect Level & Depth Volume	ja
Beat Sampler	ja
Mic	DJM-600
Mic EQ Range	-12 ~ +12 dB
Allgemein	DJM-600
Dimensions (W x H x D)	320 x 107 x 372 mm
Weight	6,6 kg
Power Consumption	36 Watt
SN Ratio: Line	87 dB
SN Ratio: Phono	77 dB
SN Ratio: Mic	69 dB
Unverbindl. Preisempfehlung (Euro)	1069,00

Finden Sie den nächsten Pioneer Händler und erleben Sie dieses Produkt live.



[Drucken](#) | [Home](#) | [zurück](#)